

Betriebsworte

Sprachwendungen im Sprechfunkverkehr

Betriebsworte ersetzen freie Formulierungen. Wer sie benutzt, hält den Kanal kurz und wird auf jeder Gegenstelle gleich verstanden.

Betriebswort	Bedeutung
Ende	Beendet grundsätzlich jeden Fernmeldeverkehr. Danach ist die Rufgruppe wieder frei.
Falsch	Die gesprochene Nachricht oder ein Teil der Nachricht ist falsch.
Frage	Wird vor jeder Frage gesprochen.
Frage Verständigung	Wird bei Eröffnung des Sprechfunkverkehrs von der Betriebsleitung oder von anderen Funkstellen zur Überprüfung der Sprechverbindung gesprochen.
Hier	Kennzeichnet die sich meldende Gegenstelle und ist das erste Wort in jeder Anrufantwort.
Ich berichtige	Wird gesprochen, wenn man sich beim Absetzen einer Nachricht versprochen hat. Der Wortlaut nach „ich berichtige“ ist die Richtigstellung; fortgesetzt wird mit dem letzten richtig gesprochenen Wort.
Ich buchstabiere	Ankündigung, dass ein gesprochenes Wort buchstabiert wird – nach der Buchstabiertafel Inland.
Ich rufe wieder – Ende	Kann die gerufene Funkstelle nicht innerhalb von ca. fünf Sekunden antworten, ist diese Sprachwendung statt „warten“ zu verwenden.
Ich rufe zurück	Antwort, wenn die angerufene Funkstelle die Aufgabe oder Fragestellung nicht lösen kann.
Ich wiederhole	Leitet eine Wiederholung ein. Sie beginnt mit dem Bezugswort – dem zuletzt verstandenen Wort. Varianten: „alles vor ...“, „alles nach ...“, „alles zwischen ... und ...“.
Ja bzw. nein	Wird grundsätzlich gesprochen, wenn eine Frage bejaht oder verneint werden kann. Erklärungen werden ohne Anforderung auf eine Frage grundsätzlich nicht gegeben.
Kommen	Aufforderung an die Gegenstelle zu antworten. Schließt Anruf, Anrufantwort und jede Durchsage ab, auf die eine Antwort erwartet wird.
Richtig	So ist es richtig, wie es soeben übermittelt oder wiederholt wurde.
Sie	Ist die grundsätzliche Anrede jedes Gesprächspartners im Sprechfunkverkehr.
Verstanden	Empfangsbestätigung (Quittung) für eine zweifelsfrei aufgenommene Nachricht.
Verständigung	Antwortmöglichkeiten im Verständigungsbetrieb: „gut“ – „schwach, aber noch verständlich“ – „schlecht, ich kann Sie nicht aufnehmen“.
Von	Dient der Verbindung von zwei Rufnamen beim Anruf: gerufene Stelle von eigener Stelle.
Warten	Aufforderung an die Gegenstelle, für einen kurzen Zeitraum (ca. fünf Sekunden) zu warten. Für alle anderen Funkstellen besteht in dieser Zeit Sendeverbot. Während der Wartezeit – höchstens eine Minute – ruht der Funkverkehr.
Wiederholen Sie	Aufforderung an die Gegenstelle zur Wiederholung eines durchgegebenen Textes oder eines Teiles davon.

